Технические параметры:

Модель №		MT-CW1080IP20SE DC (2.8)
Матрица		Sony 1/2,8" IMX307 (Starvis,Starlight)
Процессор		Hi3516EV200
Цифровой видео выход	основной поток	PAL/NTSC: 1920*1080*25 к/с, 2304*1296*25 к/с
	суб-поток	704*576*25к/с
Чувствительность		0,01Лк (0.001 Лк при вкл. ИК)
Видеостандарт, частота кадров		PAL 25к/с, NTSC 30к/с
Видео кодек (стандарт сжатия)		H.264(H.265X)/H.265/H.265+
Автоматический электронный затвор		1/50(1/60)~1/10K
Дальность ИК подсветки		20 м. SMT ИК
Битрейт		Основной поток 1024-8192kb/s, дополнительный 64-2560kb/s
сетевой протокол		P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP
Питание		12В/0,6А
Объектив фиксированный		2.8 мм (H 106.59°, V 56.29°, D 127.9°)
PoE/Стандарт/Мощность		нет
ИК фильтр		Электромеханический
Тип диодов ИК подсветки / Количество		SMD/18 штук
Протоколы для подключения к регистраторам		ONVIF 2,4/NETIP
Порты по умолчанию		NETIP/34567, ONVIF/8899, WEB/80
Сеть		Порт RJ45 1*10/100 Mbps
Аудио вход/выход		нет/нет
Функция улучшения изображения		AWB, 2D/3D-DNR, AGC, BLC, DWDR
Степень защищённости		IP66
Материал корпуса		Металл
Влажность		до 95%
Размеры, вес		Камера - 60*60*165мм, 400г.(брутто), 320г.(нетто)
Температура хранения		от –50 до +60℃
Температура работы		от –40 до +60℃

ȿ tsdʒʃ dʑ ɕlstʃ tsfɲsʘo ɕɖ:

Наименование	Модель №	Кол-во / шт.
Уличная IP цифровая камера видеонаблюдения с ИК подсветкой	MT-CW1080IP20SE DC (2.8)	1
Паспорт оборудования	MT-CW1080IP20SE DC (2.8)	1
Коробка		1
Крепёж (дюбель-пробка и шуруп)		3
Самоклеющийся стикер		1
Гермоввод		1

Продавец оборудования:

www.matrixcam.ru

MATRIXtech

IP цифровая уличная камера
видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW1080IP20SE DC (2.8)

ɟ ɸʉɟ ʆ ʈ ʊ ʆ ɹ ʆ ʈ ʊɼ ʆ ɺ ɸɭ ʀC

Примечание: перед подключением IP цифровой камеры видеонаблюдения, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не исправна, пожалуйста, обратитесь к продавцу оборудования.

www.matrixcam.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

∗ **Матрица**
1/2.8" IMX307 + Hi3516EV200

∗ **Автоматическая регулировка усиления** IP цифровая камера видеонаблюдения обладает высокой четкостью изображения в условиях низкой освещенности.

∗ **Автоматический электронный затвор.**
Встроенная автоматическая функция электронного затвора.

∗ **Видеостандарт**
NTSC / PAL

Примечание:

●Блок питания должен быть пригодным для использования. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения, рабочая температура длжны соответствовать требованиям камеры.

●Подлючайте камеру с использованием грозозащиты.

●Для получения наилучшего качества изображения на больших расстояниях используйте усиление сигнала.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP цифровая уличная камера
видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW1080IP20SE DC (2.8)



НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подачи питания.
. Возможно недостаточное напряжение питания. Пожалуйста, проверьте вольтаж блока питания (12V) и полярность подключения (+/-).
. Пожалуйста, проверьте все соединительные контакты и правильность подключения кабеля видеосигнала от камеры к монитору.

2. Изображение имеет помехи, рябь.
. Возможная причина - недостаточное напряжение переменного тока, проверьте количество ампер выдаваемое блоком питания.
. Проверьте совместимость монитора и подключаемого оборудования.

3. Непрерывное изменение цвета изображения.
. Причиной изменения цвета могут стать люминесцентные лампы или электромагнитное поле.
Данная реакция является нормальным явлением.
. Используйте лампы накаливания для освещения или увеличьте расстояние от камеры до ламп.
. Используйте экранированный кабель для подключения оборудования.

4. Изображение смазано, не чёткое.
. Напряжение питания нестабильно.
. Соединительный кабель имеет высокое сопротивление или подключен не верно.

⚠ Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

⚡ Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC. DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.

Примечание:

● Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.

Температура хранения от -50 до +60℃.

Температура работы от -40 до +60℃.

● Никогда не направляйте камеру объективом к солнцу или яркому свету. В противном случае, это может повредить ПЗС матрицу.

● Не устанавливайте камеру вблизи от радиатора отопления или обогревателя.