
MT-DW1080IP20F WiFi (3,6мм)




Инструкция по настройке MT-DW1080IP20F WiFi (3,6мм)

Необходимо подать на камеру питание через адаптер - который поставляется в комплекте. В процессе загрузки камера сообщит о ожидании настройки.
Обязательно!!! Необходимо включить на телефоне GPS (Геолокация или Местоположение) и подключить телефон к сети WiFi,
в которой будет работать камера.


1. Из AppStore или PlayMarket (GooglePlay) устанавливаем приложение MATRIXcloud




2. Запускаем приложение (если в первый раз, то нужно принять соглашение)
и нажимаем Лок. Вход




3. Нажимаем на "плюс" и добавляем устройство



4. Далее нажимаем WIFI настройка



5. Заполняем поля. В появившемся окне должно отобразится название вашей WiFi сети и ниже необходимо ввести пароль от вашего WiFi, после необходимо нажать на кнопку ОК для начала поиска устройства.
6. Начинается поиск камеры.
В процессе поиска камера сообщит о подключении и на экране телефона отобразится в виде зеленого значка, необходимо нажать на этот значек
и после этого переходим к следующему пункту настройки.




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания MATRIXtech гарантирует исправную работу оборудования в течении 3-х лет, начиная со дня продажи, указанного в гарантийном талоне или приложенном к нему платёжном документе. Гарантия на изделия сохраняется при соблюдении условий эксплуатации изложенных в инструкции.
Если в течении 1-го месяца эксплуатации будет выявлен заводской дефект, то компания MATRIXtech произведет замену оборудования на новое без привязки к гарантийному ремонту.
При наступлении гарантийного случая вы можете обратиться к представителю компании MATRIXtech, у которого вы приобретали оборудование или самостоятельно обратиться в сервисный центр компании MATRIXtech.


Дата продажи:

Продавец: м.п.


7. Заполняем поля. После нажатия на значек камеры у вас отобразится окно для добавления устройства, необходимо заполнить поля для добавления
Имя устройства вводим любое, к примеру: дом, офис и т.д.,серийный номер добавится автоматически, указываем Имя пользователя admin и нажимаем кнопку "Ок".



8. Камера добавится в списке устройств. Для просмотра жмем на изображение.



9. Для управления камерой используются кнопки управления. Для изменения пароля нажимаем значёк, как указан на картинке



10. Для изменения пароля и прочие функции (настройки записи, движения и т,д. находятся в этом меню.

